

Computec

CDD6

Computec Door Drive 6

Aufzugs-Türantrieb

Sonderanweisungen

KOMPATIBILITÄT MIT SIEMENS™ AT 12 – 18 – 40 MOTOREN

DE	CE					PRJ1166_01_07_05_01	rev.06
----	----	---	---	---	---	---------------------	--------

Wie Dunker-oder Kag-Motoren des Siemens™ AT 12-18-40 and den CDD6-Antrieb angeschlossen werden

Der Adapter P4662 (**Abbildung 1**) ermöglicht den Austausch der Siemens™ AT 12-, AT 18- und AT 40-Antriebe durch den CDD6 und erlaubt den Anschluss des CDD6-Controllers an den bereits installierten Motor.



Abbildung 1

Motorstecker

Der Motorstecker ist wie unten dargestellt angeschlossen:

CDD6 (X4) 5-poliger Stecker	Beschreibung
28	Erdung (gelb grün)
43	Motor Pol
44	Motor Pol



Bei fehlerhaften Anschlüssen können die folgenden Fehlercodes angezeigt werden:

Fehler / Alarm	Alarm	Beschreibung	Maßnahme
AL04	Motoranschlussfehler	Der Motor ist nicht korrekt angeschlossen	Die Motorleitungen 43 und 44 (Stecker X4) vertauschen

Anschluss an den CDD6

Der Adapter muss mit dem CDD6-Antrieb über den in **Abbildung 2** hervorgehobenen Controllerbereich verbunden werden.



Abbildung 2

CDD6-Konfiguration

Verwenden Sie den Parameter P90, um den richtigen Motor auszuwählen.

P90 Option	Beschreibung
24	DC_KM48x50 (24V 1,8A) 15:1 encoder 100 Impulse
25	DC_GR63x55 (30V 4A) 15:1 encoder 100 Impulse

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Betriebsanleitung des CDD6.

www.computeelectronics.com