

ComputeC

CDD6

ComputeC Door Drive 6

Sonderanweisungen

KOMPATIBILITÄT MIT SIEMENS™ AT 15 – AT 25 MOTOREN

DE	CE					PRJ1166_01_07_05_01	rev.06
----	----	---	---	---	---	---------------------	--------

AT 15 / AT 25

Um Siemens™ AT15 - AT25 auszutauschen, können Sie auch Dsub-9 Adapter benutzen (**Abbildung 1**); Sie werden Adapter mit Kit **P2911** für Encoder Anschluss bekommen (**Abbildung 2**).



Abbildung 1



Abbildung 2

Im Falle eines fehlerhaften Anschlusses können folgende Warnmeldungen auf dem Display des Türantriebs angezeigt werden:

Fehler / Alarm	Alarm	Beschreibung	Maßnahme
AL04	Fehlerhafter Motoranschluss	Der Motor ist nicht korrekt angeschlossen.	Die Motorleitungen 43–44 (Stecker X4) vertauschen.
AL07	Motorstörung	Das Motorkabel ist nicht angeschlossen oder eine einzelne Leitung ist nicht angeschlossen.	Den Anschluss des Motorkabels prüfen und gegebenenfalls korrigieren.

Verwenden Sie den Parameter P90, um den richtigen Motor auszuwählen.

P90 Option	Beschreibung
17	DC_GR63x25 (30V 2,85A) 15:1 Encoder RE30 500 Impulse
18	DC_GR63x55 (30V 4A) 15:1 Encoder RE30 500 impulse

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Betriebsanleitung des CDD6.

www.computeelectronics.com