

Computec

CDD6

Computec Door Drive 6

Istruzioni speciali

COMPATIBILITÀ CON MOTORI SIEMENS™ AT 12-18-40

IT	CE					PRJ1166_01_07_05_01	rev.06
----	----	---	---	---	---	---------------------	--------

Come connettere i motori Siemens™ AT 12 – 18 – 40 al CDD6

L'adapter P4662 (**Figura 1**) consente di sostituire i Siemens™ AT 12-18-40 con il CDD6 permettendo di collegare il controller CDD6 al motore già installato.



Figura 1

Connettore Motore

Il connettore motore è connesso come mostrato di seguito:

CDD6 (X4) Connettore 5 poli	Descrizione
28	Terra (giallo verde)
43	Polo del motore
44	Polo del motore



In caso di collegamenti errati, potrebbero essere visualizzati i seguenti codici di errore:

Errore / Allarme	Allarme	Descrizione	Azione
AL04	Errore di collegamento del motore	Il motore non è collegato correttamente	Invertire i fili del motore 43 - 44 (connettore X4)

Collegamento al CDD6

L'adapter deve essere collegato al driver CDD6 utilizzando l'area del controller evidenziata in **Figura 2**.



Figura 2

Configurazione CDD6

Usare il parametro P90 per selezionare il motore corretto.

Opzione P90	Descrizione
24	DC_KM48x50 (24V 1,8A) 15:1 encoder 100 impulsi
25	DC_GR63x55 (30V 4A) 15:1 encoder 100 impulsi

Per maggiori informazioni, consultare il manuale completo del CDD6.

www.computecelectronics.com